

| 센서실드 | 바퀴서 보 (왼쪽) | 바퀴서 보 (오른쪽) | Compund Eye | 서보 (위) | 서보 (아래) | XT60 케이블 | 배터리 | 스위치 | LED |
|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|----------|------|-----|
| VCC | | | | | | 빨간선 | | | 빨간색 |
| GND | | | | | | | | *단자1 | 검은색 |
| A0(G) | | | 7.Gnd | | | | | | |
| A0(V) | | | 1.Vcc | | | | | | |
| A2(S) | | | 3.Left | | | | | | |
| A3(S) | | | 5.Right | | | | | | |
| A4(S) | | | 2.Top | | | | | | |
| A5(S) | | | 4.Bottom | | | | | | |
| 4(G) | | 검은색 | | | | | | | |
| 4(V) | | 빨간색 | | | | | | | |
| 4(S) | | 흰색 | | | | | | | |
| 3(G) | 검은색 | | | | | | | | |
| 3(V) | 빨간색 | | | | | | | | |
| 3(S) | 흰색 | | | | | | | | |
| 2(G) | | | | 갈색 | | | | | |
| 2(V) | | | | 빨간색 | | | | | |
| 2(S) | | | | 주황색 | | | | | |
| 1(G) | | | | | 갈색 | | | | |
| 1(V) | | | | | 빨간색 | | | | |
| 1(S) | | | | | 주황색 | | | | |
| 0(S) | | | 6.IR LEDs | | | | | | |
| | | | | | | 검은선 | | 단자2 | |
| | | | | | | 빨간 단자 | 빨간 단자 | | |
| | | | | | | 검은 단자 | 검은 단자 | | |

*스위치의 두 단자 중 어느 단자에 연결해도 무방합니다

